

למה לבחור סמארטפון סולארי?

TRANZILA

TRANZILA

מסוף סליקה EMV
Nova 55



אינטרספייס בע"מ | יד חרוצים 19 נתניה | 073-2224444

WWW.TRANZILA.COM

תודה שבחרת

TRANZILA

לשירותך: 073-222-4444

support@tranzila.com

הוראות הפעלה ושימוש

טעינת טרמינל הסליקה Nova 55

טרמינל הסליקה Nova 55 הינו מכשיר נייד לחלוטין ואין צורך לחברו לכבל כלשהו, למעט עבור טעינה באמצעות המטען המצורף. שקע הטעינה נמצא בצדו השמאלי-תחתון של המכשיר. אנחנו ממליצים לטעון את סוללת המכשיר במלואה לפני השימוש, ועדיף לבצע זאת רק כשמד-הסוללה (שמופיע ע"ג המסך) מגיע ל-15% כדי לשמור על אורך החיים של הסוללה. ניתן לטעון את הסוללה גם באמצעות הנחה על עמדת העגינה המותאמת למכשיר, הזמינה לרכישה בנפרד.


טעינת נייר טרמי להדפסה

פותחים את פתח הנייר בחלקו העליון של המכשיר במשיכה קלה כלפי מעלה וממקמים את גליל הנייר הטרמי על פי האזור בשקע הנייר. בתום גליל הנייר טרמי פותחים את פתח הנייר, שולפים החוצה את הגליל הריק ומחליפים בגליל נייר טרמי חדש.

אזל הנייר?


הצמדנו קוד QR לצדו הפנימי של פתח הנייר, שאותו ניתן לסרוק באמצעות הסמארטפון ולהזמין אונליין גלילי נייר טרמי.

הפעלה והתחברות לרשת


כפתור ההפעלה של המכשיר  , המשמש גם לכיבוי והדלקת המסך, נמצא בחלקו העליון של המכשיר בצד ימין. להדלקת המכשיר לוחצים על הכפתור במשך 3 שניות. טעינת תוכנת המכשיר אורכת כ-30 שניות, ואז המכשיר מוכן לשימוש. המכשיר כבר מכיל כרטיס סים ומתחבר אוטומטית לרשת הסלולרית. בהיעדר קליטה סלולרית, ניתן להתחבר לרשת האינטרנט באמצעות Wi-Fi ע"י פתיחת הגדרות הרשת של המכשיר (החלקה של האצבע מהקצה העליון של המסך כלפי מטה) ובחירת רשת אלחוטית זמינה.

ישומון הסליקה נפתח אוטומטית תוך מספר שניות במצב **מוכן להפעלה**.

ביצוע עסקאות

לוחצים על אייקון לוח המקשים  . מקישים את סכום העסקה ולוחצים על ה-V הצהוב. מזינים את פרטי הלקוח ועוברים למסך החיוב באמצעות הכפתור **המשך**. החיוב מבוצע באמצעות הכנסת כרטיס האשראי לשקע בתחתית המכשיר או באמצעות הצמדת כרטיס האשראי לראש המכשיר (זמין עבור כרטיסי אשראי תומכי עסקאות Contactless בלבד, ובעסקאות של עד 300 ₪). בוחרים את סוג העסקה (רגיל או תשלומים) ומקיימים את הקוד הסודי של כרטיס האשראי (עבור עסקאות שאינן Contactless). העסקה תשודר לחברת האשראי והמכשיר יציג חיווי מיידי לתוצאת העסקה – **אישור** או **סירוב**. עסקה מאושרת תגרום להדפסת פתקית באופן אוטומטי.

שידור סוף יום

אחת למספר ימים המכשיר יבקש לבצע שידור מול שב"א לעדכון הגדרות ופרמטרים. לביצוע שידור לוחצים על האייקון  לפתיחת התפריט, בוחרים בתפריט **דוחות** ואז באפשרות **שידור סוף יום**. השידור אורך כ-20 שניות. בסיום השידור המכשיר ידפיס פתקית שעליה כתוב "תקשורת בוצעה בהצלחה. לא קיימות עסקאות", ואז ישוב למצב **מוכן להפעלה**.

נתקלת בבעיה טכנית?

נציגינו עומדים לשירותך בטלפון 073-222-4444. במידת הצורך, נוכל להתחבר למכשיר מרחוק באמצעות הרשאה שלך בישומון Team Viewer המותקן במכשיר.



קישור
לסרטוני
הפעלה
ומדריכים: